
De elektronica reinigen

De schuif met de elektronica openen:

1. Verwijder de voedingskabel achteraan de machine.
2. Schroef de twee inbus bolkopschroeven los (hieronder op de afbeelding aangeduid met een groen pijl).



3. Trek de schuif met de elektronica voorzichtig naar achteren.
4. In de onderstaande afbeelding zie je de machine met geopende schuif.



5. Gebruik een stofzuiger met zacht borsteltje om stof en spanen weg te zuigen. Bebruik geen perslucht.

Ga verder naar de tandriemen opspannen.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:de_elektronica_schuif_openen&rev=1741640674

Last update: **2025/03/10 22:04**